

## 60000 Counts 多功能電錶

Home > 產品線 > 數字電錶 > CIE數字電錶 > CIE-9007R



產品名稱：60000 Counts 多功能電錶

型號：CIE-9007R

### 產品描述

#### 特色

- 4,5/6 位背光液晶顯示、最大讀數 60000
- 類比 60 段條碼顯示、讀值快速
- RS-232 電腦介面,附軟體及 USB 傳輸線
- 自動換檔、自動關機功能
- 最大/最小值紀錄、相對值測量功能
- 峰值鎖定(±PEAK)
- AC、AC+DC True Rms 真有效值測量
- 電池電力不足警示
- 尺寸：198H × 90W × 44D / mm
- 多種功能：DCV、ACV、AC+DCV、DCA、ACA、AC+DCA、電阻、電容、頻率、週期、溫度、電導、導通蜂鳴、二極體測量

數量：

詢 價

點小圖放大圖

文件下載：[CIE-9007R目錄.pdf](#), [CIE-9007\\_9007R說明書.pdf](#)

### 產品介紹

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一般規格

功 能		檔 位	解析度	精
電 壓	DCV	600mV/6V/60V/600V/1000V	0.01mV	±(0.1%)
	ACV (True Rms)	600mV/6V/60V/600V/750V (45Hz~2kHz)	0.01mV	±(1.5%)
	AC+DC (True Rms)	600mV/6V/60V/600V/750V (45Hz~2kHz)	0.01mV	±(1.5%)
電 流	DCA	600uA/6000uA/60mA/400mA/20A	0.01uA	±(0.5%)
	ACA (True Rms)	600uA/6000uA/60mA/400mA/20A (45Hz~1kHz)	0.01uA	±(1.5%)
	AC+DC (True Rms)	600uA/6000uA/60mA/400mA/20A (45Hz~1kHz)	0.01uA	±(2.0%)
電 阻	Ω	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ	0.01Ω	±(0.5%)
電 容	F	6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF	1pF	±(3.0%)
頻 率	Hz	60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz	0.01Hz	±(0.5%)
週期測量	%Duty	5.0%~95.0%	0.1%	±(2.0%)
溫度測量	°C/°F	-50°C~1300°C/-58°F~2372°F	0.1°C/°F	±(1.0%)
電導測量	ns	60ns	0.01ns	±(1.0%)
導通蜂鳴		600Ω < 40Ω 響聲	0.01Ω	
二 極 體		測試電流=0.5mA 開路電壓約 3.0V	0.01V	±(2.0%)

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)