

## CHY-902 數字交流鉤錶

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- 3, 1/2位液晶顯示
- 斜口鉤部最大開口  $\phi$  35mm
- 電壓: DC1000V  $\pm$  (1.5%+1dgt)  
AC200V/750V  $\pm$  (2.9%+4dgt)
- 交流電流: 20A/200A/600A  
 $\pm$  (1.5%+4dgt)
- 電阻: 2K/200K  $\Omega$   $\pm$  (1.5%+3dgt)
- 頻率: 2KHz/20KHz  $\pm$  (0.5%+3dgt)
- 溫度: -20~750°C  $\pm$  (2%+3dgt)
- 導通蜂鳴, 二極體測試
- 最大值鎖定: MAX HOLD
- SIZE: 192Hx82Wx33D/mm