



Reliable in Quality

Test Instruments

低電流交直流鉤錶

MODEL CM-01

- 解析度DC/AC 10mA
- 測量導線線徑可達23mm
- DCA自動歸零



CM-01

Specifications for CM-01

檔位	解析度	誤差	備註
DCA 0-40A	10mA	$\pm 1.0\% \pm 2$ 位數	
DCA 0-150A	100mA	$\pm 1.0\% \pm 2$ 位數	
DCA 150-200A	100mA	$\pm 2.2\% \pm 2$ 位數	
ACA 0-40A	10mA	$\pm 1.0\% \pm 3$ 位數	50/60Hz
ACA 0-150A	100mA	$\pm 1.0\% \pm 3$ 位數	50/60Hz
ACA 150-200A	100mA	$\pm 2.2\% \pm 3$ 位數	50/60Hz
DCV 0-400V	0.1 V	$\pm 1.0\% \pm 2$ 位數	
ACV 0-400V	0.1 V	$\pm 1.0\% \pm 2$ 位數	
Ω 0-400 Ω	0.1 Ω	$\pm 1.0\% \pm 2$ 位數	beep if < 40 Ω (大約)
Hz 0-1000KHz	0.1-100	$\pm 0.5\% \pm 2$ 位數	靈敏度 1V, 自動換檔

電源：1.5V(UM3)*2電池

電流消耗：10mA

工作溫度 / 溼度：-10 ~50 / 85%(最大)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)